



# レリコン® RELICON® 直線接続タイプ選定表

## CV・VV ケーブル

心線 mm <sup>2</sup>	単心	2心	3心	4心
2	i-0/SF			
3.5				
5.5				
8				
14				
22		i-2/SF		
38			i-3/SF	
60	i-1/SF	i-3/SF	i-4/SF	
100		i-4/SF	i-5/SF	
150	i-2/SF			
200		i-6/SF		
250	i-3/SF			
325				

## 制御ケーブル CVV

導体断面積 (mm <sup>2</sup> ) 線心数(心)	1.25	2	3.5	5.5	8
2	i-0/SF				i-1/SF
3					
4					
5					
6		i-1.5/SF			
7					
8			i-2/SF		
9					
10			i-2/SF		
12					
14/15			i-2/SF		
16					
19			i-3/SF		
20					
24			i-3/SF		
27					
30				i-4/SF	

## 波付鋼管がい装ケーブル(コルゲートケーブル)

心線 mm <sup>2</sup>	2心	3心	4心
2	i-1/SF	i-1.5/SF	
3.5			
5.5		i-2/SF	
8			
14		i-3/SF	
22			
38	i-3/SF	i-4/SF	
60			
100		i-5/SF	
150		i-6/SF	
200			
250		i-6/SF	
325			

※CVTケーブルには、単心サイズごとにレリコンを3個選定しご使用ください。  
※心線の接続は、突合せ型圧着スリーブを標準とします。